

Prise à interrupteur avec mesure de puissance (Pin-Earth)

Réf. : 150006A0



Caractéristiques du produit

- Permet d'activer ou de désactiver des consommateurs raccordés, comme des lampadaires ou des radiateurs électriques
- Mesure également la consommation, la puissance, la tension et le courant
- Peut également permettre d'augmenter la portée du signal radio (option)
- La précision de mesure élevée permet de mesurer les consommations même les plus faibles
- Régulation précise des radiateurs électriques en association avec un Homematic IP Thermostat mural
- Commande manuelle : activation et désactivation des consommateurs possible directement depuis l'appareil
- Faible intensité de courant de repos
- Grâce à sa construction compacte, elle ne bloque pas les prises attenantes
- Une commande vocale facile et personnalisée (p. ex. via Amazon Alexa ou Google Assistant)
- Pour fonctionner, l'appareil doit être relié à l'une des solutions suivantes :
 - Homematic IP Access Point avec application pour smartphone et service de cloud gratuits
 - Solutions de partenaires tiers

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Courant absorbé	16 A maxi.
Puissance absorbée en mode veille	< 0,3 W
Puissance de commutation maxi.	3680 W
Précision de mesure (puissance)	Plage de mesure : 0 à 3680 W Résolution : 0,01 W Précision : 1 % ± 0,03 W
Type de charge	Charge ohmique, $\cos\phi \geq 0,95$
Type de protection	IP20
Température ambiante	-10 à +35 °C
Dimensions (l x H x P)	70 x 70 x 39 mm (sans fiche secteur)
Poids	152 g
Bande de fréquence radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portée radio en champ libre (typ.)	400 m

Données logistiques

Référence	150006A0
Code EAN	4047976500062
Désignation synthétique	HmIP-PSM-PE
Unité de conditionnement	45
Dimensions emballé	122 x 112 x 97 mm
Poids (avec emballage)	280,0 g

Contenu de la livraison

Homematic IP Prise à interrupteur avec mesure de puissance (Pin-Earth)

Mode d'emploi en FR, PL, NL et DE